

OteOdaModel

class OteOdaModel

- Veritabanı Tablo İsmi: ote_oda
- Tarihçe Kayıt Yapısı: Var
- Arşiv Kayıt Yapısı: Yok
- Alt Modeller: [OteOdaOzellikliskiModel](#)

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
_cdate	DateTime	-	Oluşturma Tarihi	Oluşturma tarihi
_date	DateTime	-	Son İşlem Tarihi	Son işlem tarihi
_key	Integer64	0	Tekil Anahtar	Tabloya ait tekil anahtardır
_key_ote_katsorumlusu	Integer64	0	Kat Sorumlusu	Kat Sorumlusu anahtarı OtePersonelModel._key PK bağlantısı (ote_personel tablosu _key alanı)
_key_ote_oda_konum	Integer64	0	Oda Konumu	Oda konum anahtarı OteOdaKonumModel._key PK bağlantısı (ote_oda_konum tablosu _key alanı)
_key_ote_oda_manzara	Integer64	0	Oda Manzara	Oda manzara anahtarı OteOdaManzaraModel._key PK bağlantısı (ote_oda_manzara tablosu _key alanı)
_key_ote_oda_tipi	Integer64	0	Oda Tipi	Oda tipi anahtarı OteOdaTipiModel._key PK bağlantısı (ote_oda_tipi tablosu _key alanı)
_key_ote_otel_blok	Integer64	0	Otel Blok	Otel blok anahtarı OteOtelBlokModel._key PK bağlantısı (ote_otel_blok tablosu _key alanı)
_key_ote_personel	Integer64	0	Personel	Personel anahtarı OtePersonelModel._key PK bağlantısı (ote_personel tablosu _key alanı)
_key_ote_yatak_tipi	Integer64	0	Yatak Tipi	Yatak tipi anahtarı OteYatakTipiModel._key PK bağlantısı (ote_yatak_tipi tablosu _key alanı)
_key_san_ichat	Integer64	0	İç Hat	İç hat anahtarı SanIchatModel._key PK bağlantısı (san_ichat tablosu _key alanı)

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
_key_sis_ozelkod	Integer64	0	Özel Kod	Özel kod anahtarı SisOzelkodModel._key PK bağlantısı (sis_ozelkod tablosu _key alanı)
_level1	Integer32	32767	Firma Kodu	Bağlı firma kodu
_level2	Integer32	32767	Dönem Kodu	Bağlı dönem kodu
_owner	Integer64	0	Ekleyen Kullanıcı	Ekleyen kullanıcı anahtarı
_serial	Integer32(Serial)	-	Sıra No	Satır sıra no
_user	Integer64	0	Son İşlem Yapan Kullanıcı	Son işlem yapan kullanıcı anahtarı
aciklama	Unicode(32)	""	Açıklama	Oda açıklaması
aciklama2	Unicode(256)	""	Açıklama 2	Oda açıklaması 2
aciklama3	Unicode(256)	""	Açıklama 3	Oda açıklaması 3
durum	Unicode(1)	"A" (Öntanımlı) "A": Aktif "P": Pasif	Durum	Oda durumu
kat	Integer16	0	Kat	Oda katı
kullanimdisinedeni	Unicode(64)	""	Kullanım Dışı Nedeni	Oda kullanım dışı nedeni
maxcocuk	Integer16	0	Max Çocuk	Oda max çocuk sayısı
maxkisi	Integer16	0	Max Kişi	Oda max kişi sayısı
minkisi	Integer16	0	Min Kişi	Oda min kişi sayısı
odano	Unicode(16)	""	Oda No	Oda numarası
odaturu	Unicode(1)	"G" (Öntanımlı) "G": Gerçek "S": Sanal	Oda Türü	Oda türü

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:models:ote_oda_modelLast update: **26/01/2024 08:36**