SisKullaniciModel

Dia sisteminde işlem yapabilecek *birinci seviye* kullanıcıları tanımlar.

`class SisKullaniciModel`

- *Veritabanı Tablo İsmi:* `sis_kullanici`
- *Tarihçe Kayıt Yapısı:* Var
- *Arşiv Kayıt Yapısı:* Yok
- *Alt Modeller:*

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
_cdate	DateTime	-	Oluşturma Tarihi	Oluşturma tarihi
_date	DateTime	-	Son İşlem Tarihi	Son işlem tarihi
_key	Integer64	0	Tekil Anahtar	Tabloya ait tekil anahtardır
_key_dia_haber_son	Integer64	0	Son Haber Anahtarı	Son Haber Anahtarı DiaHaberModel._key PK bağlantısı (dia_haber tablosu _key alanı)
_key_scf_carikart	Integer64	0	Cari Kodu	Cari anahtarı ScfCarikartModel._key PK bağlantısı (scf_carikart tablosu _key alanı)
_key_scf_kasakart	Integer64	0	Kasa Kodu	Kasa anahtarı ScfKasakartModel._key PK bağlantısı (scf_kasakart tablosu _key alanı)
_key_scf_terazi	Integer64	0	Terazi	Terazi anahtarı ScfTeraziModel._key PK bağlantısı (scf_terazi tablosu _key alanı)
_key_sis_depo	Integer64	0	Depo	Depo anahtarı SisDepoModel._key PK bağlantısı (sis_depo tablosu _key alanı)
_key_sis_seviyekodu	Integer64	0	Yetki Kodu	sis_kullanici._key_sis_seviyekodu.d_doc SisSeviyekoduModel._key PK bağlantısı (sis_seviyekodu tablosu _key alanı)
_key_sis_sube	Integer64	0	Şube	Şube anahtarı SisSubeModel._key PK bağlantısı (sis_sube tablosu _key alanı)
_level1	Integer32	32767	Firma Kodu	Bağlı firma kodu
_level2	Integer32	32767	Dönem Kodu	Bağlı dönem kodu
_owner	Integer64	0	Ekleyen Kullanıcı	Ekleyen kullanıcı anahtarı
_serial	Integer32(Serial)	-	Sıra No	Satır sıra no
_user	Integer64	0	Son İşlem Yapan Kullanıcı	Son işlem yapan kullanıcı anahtarı
aciklama	Unicode(64)	""	Açıklama	Kullanıcı açıklaması
baglantisayisi	Integer32	-	Bağlantı Sayısı	Kullanıcı bağlantı sayısı
ceptel	Unicode(32)	""	Cep Telefonu	Cep Telefonu
chat_durum	Unicode(1)	"" (Öntanımlı) "": "0": online "1": offline "2": busy "3": away	Kullanıcı sohbet durumu	Kullanıcı sohbet durumu
chat_durum_mesaj	Unicode(64)	""	Kullanıcı sohbet durumu mesaj	Kullanıcı sohbet durumu mesaj
durum	Unicode(1)	"A" (Öntanımlı) "A": Aktif "P": Pasif	Durum	Kullanıcı durumu
eposta	Unicode(64)	""	E-Posta	Kullanıcı e-posta
epostaimza	Unicode	-	E-posta İmza	Kullanıcı e-posta imza
eski_sifreler	None	-	Eski Şifreler	Kullanıcı eski şifreleri
firmakodu	Integer64	0	Firma Kodu	Kullanıcı firma kodu
gercekadi	Unicode(64)	""	Gerçek Adı	Kullanıcı gerçek adı
ilk_login	Unicode(1)	"t" (Öntanımlı) "t": Evet "f": Hayır	İlk Login	Kullanıcının ilk logini mi
izinverilenaglar	Unicode(256)	""	İzin Verilen Ağlar	Kullanıcı izin verilen ağlar
kullaniciadi	Unicode(32)	""	Kullanıcı Adı	Kullanıcı adı
maid	Unicode(1)	"f" (Öntanımlı) "t": Evet "f": Hayır	Maid	Kullanıcı maid
mainmenutype	Unicode(1)	"1"	Main Menu Type	Kullanıcı main menu type
mfa_bilgi	Unicode	""	MFA Bilgi	Kullanıcı mfa bilgisi
mobil_lisans	Unicode(1)	"f" (Öntanımlı) "t": Evet "f": Hayır	Mobil(Lisans)	Kullanıcı mobil lisansı var mıdır?
ontanimliyetkikodlari	Array(Integer64)	-	Öntanımlı Yetki Kodları	Kullanıcı öntanımlı yetki kodları
pasif_kalinacak_tarih	DateTime	-	Pasif Kalınacak Tarih	Kullanıcının pasif kalacağı tarih
secimgrupyetkikodu	Array(Integer64)	-	Seçim Grup Yetki Kodu	Seçim Grup Yetki Kodu
sinirlandirma_listesi	Unicode(168)	"11111111111